



### Краткая информация

Радиоприемник для беспроводного переключения потребителя, скрытый монтаж, переменный ток 230 В / 50 Гц, макс. 2 А

Номер артикула

0157.0343

### Технические данные

|  |                |
|--|----------------|
| Вид напряжения                               | Однофазный ток |
| Напряжение питания                           | 230 V          |
| Максимальная нагрузка (индуктивная нагрузка) | 2 A            |
| Максимальная нагрузка (активная нагрузка)    | 4 A            |
| Степень защиты                               | IP 20          |
| Вид монтажа                                  | Скрытый монтаж |
| Цвет   | голубой        |
| Вес  | 0,05 kg        |
| Масса с упаковкой                            | 0,08 kg        |
| Ширина                                       | 52 mm          |
| Высота                                       | 52 mm          |
| Глубина                                      | 21 mm          |
| Ширина с упаковкой                           | 80 mm          |
| Высота с упаковкой                           | 80 mm          |
| Глубина с упаковкой                          | 45 mm          |
| Температура окружающей среды                 | 55 °C          |
| Радиочастота                                 | 433 MHz        |
| Количество радиоканалов                      | 1 Канал        |
| Обучаемый передатчик/выключатель             | 14             |
| Упаковочный комплект                         | 1 штук         |
| Ассортимент                                  | C              |
| GTIN (EAN)                                   | 4012799573432  |